



Baseline Produktlinie

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Halterung für eine individuell gestaltete Frontplatte



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


SIA
CP-01

UL®
LISTED

Ihre Sicherheits- oder Installationsfirma kann den Namen, das Logo und die Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail) auf die Brandplate-Frontplatte drucken lassen. Die Frontplatte signalisiert Nachbarn und Passanten, dass das Gebäude geschützt ist. Außerdem dient sie als zusätzliches Werbemittel, um neue Kunden zu erreichen.



Die Brandplate-Platten werden separat von den StreetSiren DoubleDeck Jeweller-Sirenen in 10-er Packs verkauft. Wenn Sie 40 oder mehr Brandplates bestellen, erhalten Sie den Aufdruck kostenlos. Sie können Ihr individuelles Layout in drei einfachen Schritten mit dem [Brandplate Designtool](#) erstellen.



Ein Gerät, vier Funktionen

- Schreckt Eindringlinge ab und signalisiert, dass das Gebäude geschützt ist
- Signalisiert Scharf-/Unscharfschalten und Eingangs-/Ausgangsverzögerungen
- Signalisiert das Öffnen von Türen, wenn das System deaktiviert ist
- Informiert Benutzer und Sicherheitsdienste, dass ein Alarm ausgelöst wurde



Einstellbare Alarme

- Im Gruppenmodus signalisiert eine Sirene ausschließlich Ereignisse in ihrer Gruppe
- Einstellbare Lautstärke¹ für Alarme und Warnsignale: von 85 bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer²: von 3 s bis 3 min



Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 500 m Funkverbindung im freien Feld
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm³ und zusätzlicher Schutz durch Beschleunigungssensor
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- Schraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Schnelle Installation, Konfiguration und Wartung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und Konfiguration über Ajax-Apps für Smartphones und PCs
- Bis zu 5 Jahre Laufzeit⁴ mit vorinstallierten Batterien
- Installation und Austausch ohne Öffnen des Gehäuses



Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammensetzung von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1 500 m Im freien Feld</p>	<p>Signale</p> <p>Alarmer Akustisch, LED</p> <p>Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch</p> <p>Scharf-/Unscharfschalten Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitszustand LED</p> <p>Öffnen der Tür (Türglocke) Akustisch</p> <p>Anzeige nach Auslösung LED</p>	<p>Eigenschaften</p> <p>Signalarten Akustisch, LED</p> <p>Alarmlautstärke von 85 bis 113 dB Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Alarmdauer² von 3 s bis 3 min Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Frequenz des piezoelektrischen Summers 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p>Verschlüsse für Brandplate-Frontplatte (Brandplate separat erhältlich)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterien 4 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p> <p>Netzanschluss 12 V, 1,5 A</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -25 °C bis +60 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP54</p> <p>Empfohlene Montagehöhe 2,5 m oder höher</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 200 × 200 × 55 mm (ohne Brandplate)</p> <p>Gewicht 571 g (ohne Brandplate)</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>StreetSiren DoubleDeck Jeweller SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube 4 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ In einer Entfernung von 1 m.

² Die Alarmdauer von 3 bis 15 Minuten ist nur für StreetSiren DoubleDeck mit Firmware-Version NA 5.60.4.14 oder höher und mit Alarmlautstärke Leise und Laut verfügbar.

³ Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, löst einen Sabotagealarm aus.

⁴ Das Gerät kann an das Stromnetz angeschlossen werden.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubleddeck/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems